

**1-weg | Input: DC Power / HDMI™ Input | Output: 1x Coax Audio / 1x TosLink Female | eARC | Automatisch | Antraciet**

Merk: Nedis | Artikelnummer: ACON3425AT | Product EAN number: 5412810404599

**Productspecificaties**

Aan / uit-schakelaar	<b>Nee</b>
Apparaat stroominput	<b>DC</b>
Breedte	<b>52 mm</b>
Controlerende methode	<b>Automatisch</b>
Diepte	<b>52 mm</b>
Gewicht	<b>28 g</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>
Ingangsstroom	<b>0.6 A</b>
Ingangsvoltage	<b>5 V DC</b>
Input	<b>DC Power</b> <b>HDMI™ Input</b>
Kleur	<b>Antraciet</b>
Materiaal	<b>ABS</b>
Ondersteunde bitrates	<b>192 kHz 24-bit</b> <b>48 kHz 24-bit</b> <b>96 kHz 24-bit</b>
Ondersteunde formaten	<b>Dolby Atmos</b> <b>Dolby TrueHD</b> <b>DTS Master</b> <b>DTS:X</b>
Ondersteuning voor audiokanalen	<b>eARC</b>
Output	<b>1x Coax Audio</b> <b>1x TosLink Female</b>
Power on LED-indicator	<b>Ja</b>
Richting van data overdracht	<b>1-weg</b>
Stekkertype	<b>Euro (CEE 7/16)</b>
Stroomkabel zijde A	<b>DC-Stekker</b>
Stroomkabel zijde B	<b>CEE 7/7</b>
Type apparaat	<b>Digitale Audio-Converter</b>
Type stroombron	<b>Netvoeding</b>

**Verpakkingsinformatie**

Merk	<b>Nedis</b>
Ordercode	<b>ACON3425AT</b>
EAN single product:	<b>5412810404599</b>
EAN Inner carton:	<b>5412810407095</b>
EAN Outer carton:	<b>5412810404605</b>
Verpakking	<b>Box</b>
Inhoud verpakking	<b>1 digitale audio-converter</b> <b>1 stroomadapter, 5 V DC/1 A.</b>

Aantal	L x	B x	H(mm)	Gewicht
1	65 mm	185 mm	115 mm	151 g
20	330 mm	240 mm	360 mm	3220 g
40	345 mm	505 mm	380 mm	7100 g

