

HDTV-Buitenantenne | Actief | FM / UHF / VHF | Ontvangstbereik: 0-50 km | LTE700 | Versterking: 40 dB |

General information

Deze Nedis® DVB-T/T2-antenne voor binnen en buiten zorgt voor een stabiele ontvangst van free-to-air-kanalen, betaalde zenders (als u geabonneerd bent) en FM-radio. De antenne heeft een compact en stijlvol design dat in ieder interieur past, zonder al te veel op te vallen.

Features

- LTE700 om de invloed van 4G te verminderen
- Snel en eenvoudig te installeren met de meegeleverde adapter F male naar coax male
- Geschikt voor gebruik binnenshuis binnen een straal van 50 km van de dichtstbijzijnde zendmast

Specifications

Kabellengte:	0.20 m
Materiaal:	ABS
Impedantie:	75 Ohm
Kabellengte voedingsadapter:	1.50 m
IP-codering:	IPX4
Hoogte:	200.0 mm
Kleur:	Wit/Zwart
Diepte:	60.0 mm
Type stroombron:	Netvoeding
Stekkertype:	Type C (CEE 7/16)
Ingangsstroom:	200 mA
Binnen/buiten:	Voor buiten
Breedte:	100.0 mm
Type Signaal:	FM / UHF / VHF
LTE-Filter:	LTE700
VHF-frequentiebereik:	170-230 MHz
Type Aansluiting:	F-Connector
DAB + ondersteund:	Ja
FM-frequentiebereik:	87.5-108.5 MHz
Antenne type:	Actief
UHF-frequentiebereik:	470-694 MHz
Gewicht:	485 g
UHF-winst:	16 dBi
VHF-winst:	11 dBi
Ontvangstbereik:	0-50 km
FM-versterking:	11 dBi
Versterking:	40 dB



Sales information

Order code:	ANOR5002BK700
Product description:	HDTV-Buitenantenne Actief FM / UHF / VHF Ontvangstbereik: 0-50 km LTE700 Versterking: 40 dB Wit/Zwart
Packaging:	Giftbox
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	87 mm	205 mm	163 mm	531 g
10	340 mm	235 mm	450 mm	5760 g

nedis

Package contents

**HDTV-Buitenantenne | Actief | FM / UHF / VHF |
Ontvangstbereik: 0-50 km | LTE700 | Versterking: 40 dB |**

Snelstartgids

Voedingsadapter

Adapter F male naar coax male