

RF Smart Stekker | Aan/Uit | RF Mesh Range Extender | Schuko Type F | 3680 W

General information

Bedien je elektrische apparaten op afstand met je 433.92MHz-afstandsbedieningssysteem door ze eenvoudigweg op deze Nedis® smart stekkerdoos aan te sluiten. Deze slimme stekkerdoos werkt met de meeste bekende merken voor een eenvoudige uitbreiding van je bestaande systeem.

Groter bereik

De RF mesh-functie verlengt het RF-netwerkbereik met 50 meter.

Eenvoudig in te stellen

Het koppelen van de stekkerdoos om apparaten aan te schakelen of ze te verbinden met een afstandsbediening (RFWS20WT / RFWS10WT / RFRC410WT / RFRC220WT) regel je met één druk op de knop. Een stekkerdoos slaat tot 5 verschillende afstandsbedieningen op.

Features

- Te gebruiken als zelfstandig werkend product of eenvoudig te verbinden met andere Nedis® smart RF-producten
- Geschikt voor bediening op afstand - voor eenvoudig bedienen van apparaten
- RF Mesh technology - extends your RF network with 50 m
- Werkt met de meeste bestaande 433.92MHz-systemen, ongeacht het merk

Specifications

Kleur:	Wit
Stroom:	16 A
Type stekker:	Schuko / Type F (CEE 7/7)
IP-classificatie:	IP20
Bedrijfstemperatuur:	-10 - 40 °C
Draadloze technologie:	433 MHz / Mesh
Signaalbereik:	30 m
Type smart energie:	Smart Wall Plugs
Ontwerp van stopcontact:	Schuko
Max. radiozendvermogen:	10 dBm
Maximaal uitgangsvermogen:	3680 W
Materiaal:	ABS+



Sales information

Order code:	RFPM120FWT
Product description:	RF Smart Stekker Aan/Uit RF Mesh Range Extender Schuko Type F 3680 W
Packaging:	Giftbox with eurolock
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	110 mm	65 mm	135 mm	180 g
40	355 mm	275 mm	450 mm	7800 g

nedis

Smart Stekker
Snelstartgids

**RF Smart Stekker | Aan/Uit | RF Mesh Range Extender |
Schuko Type F | 3680 W**