

CATV-Versterker | Versterking: 9 dB | 85-1218 MHz | Outputs: 4 | Return path | Zilver

General information

Deze CATV-versterker met versterkingsregeling en hellingsregeling biedt één uitgang voor ultraheldere TV-signalen met een versterking van 12 dB wanneer deze is aangesloten op uw televisie.

Deze zorgt voor een actief retourkanaal voor ondersteuning van interactieve TV en een kabelmodem (voor internet).

Features

- Ultraheldere tv-ontvangst en betrouwbaardere tv-kwaliteit
- Versterkingsregeling om de versterking af te stemmen op de bronuitgang
- Retourkanaal - voor ondersteuning van interactieve TV en een kabelmodem (voor internet)
- Hellingsregeling - om signaalverlies te compenseren.
- Plug & Play - dankzij de F-connector is installatie eenvoudig

Specifications

Materiaal:	Metaal
Kleur:	Zilver
Impedantie:	75 Ohm
Ingangsstroom:	1.0 A
Kabellengte voedingsadapter:	1.80 m
Type stroombron:	Netvoeding
Stekkertype:	Type C (CEE 7/16)
Outputs:	4
Aantal ingangen:	1
Type CATV-accessoire:	CATV-Versterker
Type Aansluiting:	F
Return path:	Ja
Bereik retourfrequentie:	5-65 MHz
Versterking:	9 dB
Diepte:	22.5 mm
Breedte:	94.0 mm
Frequentie Bereik:	85-1218 MHz



Sales information

Order code:	SAMP41148ME
Product description:	CATV-Versterker Versterking: 9 dB 85-1218 MHz Outputs: 4 Return path Zilver
Packaging:	Giftbox
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	105 mm	50 mm	180 mm	268 g
10	255 mm	125 mm	300 mm	2837 g
40	325 mm	275 mm	520 mm	11900 g

nedis

Package contents

Versterker
Voedingsadapter
Montagemateriaal